

Scheda Tecnica



Infiniium

Certificazioni:




Confezioni:

1 PZ



75 PZ



Codice: 80120

Descrizione: ELETTRIFICATORE INFINIUM G2 TWIN

Caratteristiche:

Circuito elettronico ad alto rendimento energetico.

- Alimentazione: Batteria 9V a secco + rete 230V tramite alimentatore (ANTI BLACK-OUT)
- Con il cavetto opzionale cod.80143 è possibile alimentare la centralina tramite batteria 12V tipo auto
- Tensione massima in uscita: 9.000 V
- Tensione a contatto animale: 2.600 V / 2.900V
- Energia massima: 0,20 Joule / 0,25 Joule
- Controllo batteria tramite pulsante e indicatore led ad alta luminosità. Il controllo batteria è studiato per lo sfruttamento massimo della capacità della batteria e contemporaneamente il mantenimento costante delle caratteristiche di scarica
- Funzionamento ANTI BLACK-OUT se usato contemporaneamente con batteria e rete
- Vano alloggiamento batteria multiplo 55-90-130 Ah
- Alimentatore esterno fornito in dotazione
- Lunghezza recinto indicativa 8/12 km*

* Con cavi adatti per alte resistenze e grandi distanze.

FINAGRI s.r.l.
51019 PONTE BUGGIANESE (PT) - Via Colmate del Cerro, 78
Centralino: (0572) 634847 r.a. Fax (0572) 636393
Internet: <http://www.finagri.it>
E-mail: info@finagri.it

Rev.3